



LEGENDA

- -- -- -- --
- PRAFlaDur@I-CSKH-V180 - P60-R 3x1,5mm²B2ca s1d1a1 bude uložen v - ČSN 73 0895 funkčnost kabelové trasy.
- Požární tlačítko 120x120x50 IP55 4 pozice na kontakty, osazeno 1x WC + 1x WD
- Distanční příchytka ASG 732 FT
Distanční příchytka k montáži trubek a kabelů na stěnu, strop a podlahu. Se samostatným vrchním dílem.
Upnutí pomocí nářadí s vnitřním závitem.
Schváleno pro zachování funkce podle DIN 4102 část 12, třídy zachování funkce E 30 až E 90.
- Kotva s dráhem MMS-plus ST 6x55, s přípojným závitem
Protipožární šroubová kotva Sroubová kotva pro přímou montáž bez hmoždinek do betonu s třídním I bez nich a zděva. Přípojný závit M6 pro zpevnění příchytce se závitovou peřicí.
- FireBox s násumými těsnícími průchodkami, dvojité svorky
Třída zachování funkčnosti E30 resp. P30-R resp. P30
Třída zachování funkčnosti E60 Třída zachování funkčnosti E90
Slupky kryty IP 66
Odbočková krabice s keramickými dvojitými svorkami a měkkým násumým těsněním. Dodatečný zapojovací prostor díky úhlopříčně umístěné přípojné jednotce s kompletní předmontovanými keramickými svorkami odolnými proti vysokým teplotám. Zelenozlaté označení ochranné svorky Upnutí k dobře přístupným vnějším závitům.
Schváleno pro zachování elektrické funkčnosti kabelových zařízení podle DIN 4102-12, resp. ČSN 73 0895 s třídou až E90, resp. P90-R.
Keramické svorky jsou testovány podle normy EN 60998-2-1:2004.
Včetně 2 sroubových kotv MMSplus P 6x35

El. rozvody budou provedeny kabely CYKY , CXKH-R v podhledu prostoru stropu a kabely PRAFladur X B2ca s1d0 napájející zařízení se zaručenou funkčností při požáru, nouzové osvětlení. Kabely budou uloženy pod omítkou a v ocelových kabelových žlabech. Montáž kabelových ras bude provedena v souladu s ČSN 73 0895.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE ~ 50Hz 400V TN-C-S
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

DD1

PŮDORYS PŘÍZEMÍ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Jirí Pavlů	PAVLŮ JIŘÍ Projekce el. zařízení a hromosvodů Kpt.Jaroše 37, 680 01 Boskovice tel.:602 581 166 E-mail: jpavl@tiscali.cz IČO: 15582647	
VYPRACOVAL: Jirí Pavlů		
INVESTOR: MĚSTO BOSKOVICE , MASARYKOVO NÁM. 1/2		
PROJEKT EPS MSSS BOSKOVICE - DS A DZR SADOVÁ CENTRAL STOP A TOTAL STOP ELEKTROINSTALACE	Č.Z.: 03/2023	PROJEKT
	DATUM: 3/2023	ČÍSLO PARÉ
	FORMÁT.: 6A4	
EL. ROZVODY 1.NP	MĚŘÍTKO 1:100	ČÍSLO VÝKRESU EL-03